



伽寧電子股份有限公司
擴音機系列



1200W擴音機
AS-4512

1. 電源：AC 110V 50 / 60HZ DC24V（帶有可直接由太陽能供電的太陽能輸入轉換模塊）。
2. 輸入：
麥克風輸入x3 2mv-54dB at600Ω。
輔助輸入x1在100KΩ時為90mv-22dB。
3. 輸出功率：1200W。
4. 頻率響應：25HZ~?。
5. 麥克風輸入音量和輔助輸入及高低音控制採用數位LCD顯示。通過數位顯示，可以以標準化的方式控制音量。
6. 輸出指示：可使用LCD在VU表中顯示20段音量動態刻度。
7. 輸出阻抗：
低阻抗輸出0、4Ω，8Ω，16Ω。
高阻抗輸出100V，200V。
8. 最大控制：每個區域最大500W。
9. 控制功能：AC110V輸出插座1組。
10. 記錄輸出：LINE OUT 500mv。
11. 音質控制：
低音±10dB at 100Hz;
10KHz時高音±10dB。
12. 噪聲比：N/S 69dB。
13. 啟動時的瞬間電流： $<8A$ 。
14. 具有三區喇叭選擇功能。
15. 帶有LCD字幕和開關，它可以顯示音量值，高音和低音控制，內部溫度顯示以及各種參數設置。LCD可以顯示溫度過高，並啟動溫度控制風扇以防止機器過熱。
16. 具有過載，短路，保護開關自動跳離等保護功能。
17. 並具有RS-232，RS-485串行通信端口和10 / 100Mbps RJ45埠，可以連接到外部控制設備和電腦管理控制軟體，以控制音量（64段），高音和低音控制（20段），輸出功率負載測量等並調整各種參數設置數據。
18. 具有雷電斷路器保護裝置可防止雷電損壞機器。
19. 具有線路檢測故障和負載功率檢測的指示表。